



- 特徴:** 小型・アナログ-CANコンバータ・MILコネクタ仕様
- ・16ch アナログ入力対応 (他仕様可能)
 - ・アナログ電圧出力 (-10 ~ 10V) のセンサをCAN出力に変換
 - ・各種パラメータの設定変更可能 (CAN通信ツールは別売)

使用参考例: アナログ電圧出力センサ各種

アナログ入力	範囲	-10.5 ~ +10.5 V
	分解能	1 mV
	精度	±5 mV
	サンプリング周波数	250 Hz / ch
	アナログフィルター遮断周波数	107 Hz
コンバータ 内部温度	入力インピーダンス	31 K Ω
	測定範囲	-40°C ~ 125°C
CAN	誤差	± 0.25°C
	CAN バス	CAN bus 2.0 A or 2.0 B (120 Ω 抵抗実装可能 ご注文時にご指定下さい。)(デフォルト: 未実装)
	ボーレート	250 k ~ 1 Mbps
電気特性	出力周波数	アナログデータ: 1 Hz ~ 250 Hz (リクエストモードも可能) 内部温度測定データ: 1 Hz
	コンバータ供給電圧	6 ~ 30 V (下記参照)
	入力消費電流 (供給電圧12Vの場合)	≤ 30 mA (内部), ≤ 400 mA (マックスロード)
	センサ供給電圧	下記参照
	センサ供給電流	45 mA (各コネクタ当たり)
構成	材質	アルミニウム
	サイズ	22 x 26 x 85 mm
	重量	100 g
	コネクタ	次頁参照
環境	使用温度範囲	-40 ~ 125°C
	保管温度範囲	-40 ~ 125°C
	IPレベル	IP65
	耐振動	20 Gpp 5'
	衝撃	500 G

供給電圧仕様:

注文コード	センサ供給電圧	コンバータ供給電圧	各コネクタ最大許容電流
5 V	5 V (調整電圧)	6 ~ 30 V	45 mA
8.5 V	8.5 V (調整電圧)	9.5 ~ 30 V	
12 V	12 V (調整電圧)	13 ~ 30 V	
Direct	=コンバータ供給電圧 (未調整電圧)	6 ~ 30 V	

コネクタピン配置:

CAN出力 コネクタ	
コネクタ: 8STA0-0205PN	相手側コネクタ: 8STA6-0205SN
ピン	説明
1	供給電圧
2	0 V
3	CAN LOW
4	CAN HIGH
5	(TX/RX)

コネクタ # 1 ~ 8 アナログ & PT 入力							
コネクタ: 8STA0-0205SN				相手側コネクタ: 8STA6-0205PN			
コネクタ # 1		コネクタ # 2		コネクタ # 3		コネクタ # 4	
ピン	説明	ピン	説明	ピン	説明	ピン	説明
1	センサ供給電圧	1	センサ供給電圧	1	センサ供給電圧	1	センサ供給電圧
2	GND	2	GND	2	GND	2	GND
3	ANA 1	3	ANA 2	3	ANA 3	3	ANA 4
4	ANA 9	4	ANA 10	4	ANA 11	4	ANA 12
5	NC	5	NC	5	NC	5	NC
コネクタ # 5		コネクタ # 6		コネクタ # 7		コネクタ # 8	
ピン	説明	ピン	説明	ピン	説明	ピン	説明
1	センサ供給電圧	1	センサ供給電圧	1	センサ供給電圧	1	センサ供給電圧
2	GND	2	GND	2	GND	2	GND
3	ANA 5	3	ANA 6	3	ANA 7	3	ANA 8
4	ANA 13	4	ANA 14	4	ANA 15	4	ANA 16
5	NC	5	NC	5	NC	5	NC

外形寸法図:

